

SKLAD MANAGEMENT

Obsah dokumentu:

SKLAD MANAGEMENT.....	1
Definice PLU	1
Sklad management	1
Definice skladové karty.....	1
Seznam karet.....	2

Definice PLU

Nejprve si vytvoříme Prodejní položky (PLU) v tabulce „Programování / (03)PLU“, případně nahrajeme z pokladny stávající položky.

Sklad management

Sklad management obsahuje dvě nabídky.

- 1) Seznam karet – kde vidíme vytvořené karty, zůstatky a pohyby na skladě a kde také provádíme veškeré pohyby na kartě případně uzávěrky a následný tisk sestav.
- 2) Definice karet – slouží k tvorbě skladových karet a vytváření vazeb na jednotlivé prodejní položky

Definice skladové karty

Definice skladové karty

Číslo karty: 1

Název: SKLADOVÁ KARTA #1

Měrná jednotka: L

Prodejní cena/jednotku: 100,00

Navázání na PLU

PLU 1: 1 Vybrat... PLU #1
1x PLU = 0,100 L

PLU 2: 2 Vybrat... PLU #2
1x PLU = 0,200 L

PLU 3: 3 Vybrat... PLU #3
1x PLU = 0,300 L

PLU 4: 4 Vybrat... PLU #4
1x PLU = 0,400 L

PLU 5: Vybrat...
1x PLU = L

OK Storno

Skladová karta je definována:

- 1) Číslem skladové karty – toto číslo je vždy o jedna vyšší než je nejvyšší číslo poslední vytvářené karty. Lze jej před uložením karty změnit. Má význam pouze pro třídění jednotlivých záznamů.
- 2) Názvem skladové karty – libovolný popisný text
- 3) Měrnou jednotkou – nejčastěji používaná měrná jednotka, ve které se provádí inventarizace.
- 4) Prodejní cenou za jednotku – prodejní cena za skladovou jednotku.
- 5) Přiřazenými PLU – prodejní položky, které při prodeji odepisují ze skladové karty definované množství zboží.

Maximální počet PLU definovaných pro jednotlivé skladové karty je 5. Pokud chcete odstranit jednotlivé PLU, již pro kartu definované, jednoduše je smažete tlačítkem DELETE. Program vyžaduje uživatelskou kázeň a dává uživateli naprosto volný prostor pro operace přepis, mazání a tak podobně.

Seznam karet

Seznam karet									
Třídění Načíst prodej z pokladny Převést zůstatky na fyzické zůstatky Vyúčtování skladu									
Tisk Vynulovat počáteční stavy Vynulovat příjem Vynulovat prodej Vynulovat fyzické zůstatky									
Číslo karty	Název	Mj	Poč. stav	Příjem	Prodej/odpis	Zůstatek	Fyz. zůst.	Rozdíl	Fin. rozdíl
1	SKLADOVÁ KARTA #1	L	149,900	0,000	0,000	149,900	0,000	-149,900	-14990,00 Kč
2	SKLADOVÁ KARTA #2	KS	7,000	0,000	0,000	7,000	0,000	-7,000	-1085,00 Kč
3	SKLADOVÁ KARTA #3	L	25,000	0,000	0,000	25,000	0,000	-25,000	-6250,00 Kč

Nabídka Seznam karet obsahuje Vámi definované skladové karty. Pro každou kartu jsou zde vidět údaje jako: Číslo karty, Název, Měrná jednotka, Počáteční stav, Příjem, Prodej nebo Odpis, Zůstatek na kartě, Opravdový stav na skladě (Fyzický zůstatek).

Veškeré operace se zbožím na skladě se provádějí zde, na skladových kartách. Do jednotlivých políček můžete přímo zadávat požadované údaje, případně oprátory (+) nebo (-) opravovat stavy zboží v jednotlivých kolonkách skladové karty. Je zde také možno používat dávkové operace jako: Vynulovat počáteční stavy, Vynulovat příjem, Vynulovat prodej, Vynulovat fyzické stavy. Převést zůstatky na fyzické zůstatky převede množství ze zůstatku na skladě na Fyzické zůstatky. Tyto dávkové operace jsou důležité pro tisky sestav a podkladů pro inventarizaci, případně pro tisk podkladů při předání směny.

Po použití funkce „Načíst prodej z pokladny“ se objeví nabídka:

Dialogové okno s titulem "Načíst prodej z pokladny". Obsahuje dvě skupiny nastavení:

- Prodané množství v pokladně:
 - Přičíst ke sloupci Prodej
 - Nahradit obsah sloupce Prodej
- Zpráva prodeje PLU z pokladny:
 - Načíst denní zprávu
 - Načíst periodickou zprávu

Na konci okna jsou tlačítka "Spustit načtení" a "Storno".

Zde si můžete vybrat zda se má načíst denní zpráva nebo periodická a zda se má vyčtené množství z pokladny přičíst ke sloupci Prodej nebo nahradit údaje právě v tomto sloupci. Jako poslední z dávkových operací je vyúčtování skladů. Tato funkce provede nenávratně operaci, kdy stavy Fyzického zůstatku budou převedeny do stavů ve sloupci Počátečních stavů a všechny ostatní hodnoty všech sloupců budou vynulovány.